

**Só comercializado em Espanha**

**ER-2500**



**Registrador Convencional  
CONTROLE DE PRESENÇA**



**RELOJOARÍA INDUSTRIAL, SISTEMAS DE CONTROL E MEDICIÓN DE TIEMPOS**

# ER-2500

## Registrador Convencional CONTROLE DE PRESENÇA

REGISTRADOR ELECTRÓNICO PARA O CONTROLE DE ASSISTÊNCIA DO PESSOAL, TOTALMENTE AUTOMÁTICO, Os EMPREGADOS SÓ TÊM QUE INTRODUIZIR A FICHA DE CARTOLINA NO FUNIL PARA QUE FIQUE REGISTRADA DE FORMA CLARA E PRECISA A HORA, O MINUTO E NO DIA DO MÊS, BEM COMO OS SÍMBOLOS DE HORÁRIO EXTRA, E INFRACÇÕES HORÁRIAS.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ▣ Movimento com oscilador de cristal de quartzo, tolerância mensal  $\pm 15''$ .
- ▣ Indicação contínua da HORA, MINUTO, DIA do MÊS, DIA da SEMANA e sinalização horária AM/PM.
- ▣ Impressão de Hora, Minuto e Dia da Semana.
- ▣ SEIS colunas para os movimentos ENTRADA/SAÍDA. (se é utilizado o Total Diário até 4 colunas).
- ▣ Impressão dos dados em duas cores (negro/vermelho)
- ▣ Possibilidade da impressão do calculo de tempo Total Diário e a Acumulação do tempo Total Diário para um máximo de 50 empregados se usa com a programação de Horas Extras do próximo dia, se não se usa esta aplicação têm uma capacidade máxima de 100 empregados.
- ▣ Posicionamento do funil Manual ou Automático.
- ▣ Possibilidade de programar um Horário Especial para atribui-lo a uns dias determinados da semana.
- ▣ Mediante tecla externa se pode efectuar a mudança de dia depois a media noite.
- ▣ Teclado externo para operações manuais.
- ▣ Períodos de controle: Mensal, quinzenal ou Semanal.
- ▣ Impressão em valor centesimal ou sexagesimal.
- ▣ Mudança horária Inverno/Verão por programa.
- ▣ Possibilidade de programar 22 instruções para toques de sonería interna, também dispõe de um relé para sinal externo.
- ▣ Protecção dos dados programados mediante ficha de segurança.
- ▣ A ficha de segurança protege os dados programados, sem a qual não se podem manipular.

- ▣ Desenho no ângulo inclinado da caixa postal para a inserção da ficha.
- ▣ Instalação: com suporte mural (incorporado) ou em posição sobre a mesa.
- ▣ Impressão dos símbolos para:  
“Entrada tarde”: ▶  
“Saída antes de hora”: ◀  
“Horas Extra”: ⬇  
“Mudança do Próximo Dia”: ★.  
Estes símbolos se imprimem automaticamente.
- ▣ 5 anos de reserva de cor, mediante baterista de lítio incorporada, para cortes no fluido eléctrico.

### Especificações:

- ▣ Impressora matricial.
- ▣ Alimentação: 220 V.  $\pm 15\%$ .
- ▣ Consumo: Normal 7 W., Máximo 30 W.
- ▣ Dimensiones: 150 x 200 x 100 mm.
- ▣ Peso : 2,5 Kg.
- ▣ Condiciones ambientales: temperatura +0°C a +40°C.

#### Tres Entradas y Tres Salidas

NAME	DATE	No.	ER - M					
D	IN 1	OUT 1	IN 2	OUT 2	IN 3	OUT 3	R	
1	9:01	11:58	12:59	17:35	18:10	19:20		
2	8:50	12:01	13:05	16:45	18:30	6:05		
3	11:10	12:05	12:59	17:24	18:05	20:20		
4	9:05	12:03	13:04	15:02	15:35	16:28		
5	10:05	16:00						

#### Dos Entradas y Dos Salidas + el Total Diario y su Acumulación

NAME	DATE	No.	ER - M					
D	IN 1	OUT 1	IN 2	OUT 2	IN 3	OUT 3	R	
1	9:01	11:58	12:59	17:35	18:10	19:20		
2	8:50	12:01	13:05	16:45	18:30	6:05		
3	11:10	12:05	12:59	17:24	18:05	20:20		
4	9:05	12:03	13:04	15:02	15:35	16:28		
5	10:05	16:00						